



**スマホ**でいつでも  
大切なペットを  
**見守れます!!**



変化を感知して  
画像付きメールで  
お知らせ!

インター  
ネット

無線LAN  
機能内蔵



あらかじめ  
録音した音声で  
声掛け!



### 3つの変化をカメラが感知。画像付きメールでお知らせします!

撮影した画像はSDカードに保存できます。

「ようすグラフ」で  
24時間前までの  
動き・音・室温の  
ようすを確認!




#### 動きの変化

動きが感知されない時が  
続くと...




#### 音の変化

大きな音が続くと...



#### 室温

設定した  
温度範囲外に  
なると...



動きと音の感知: 5段階で設定できます。室温の感知: 上限20~40℃、下限0~15℃。

iPhone、Android Phone 対応

# 見守っチャオ!

お部屋を見守るライブカメラ

お部屋を見守るライブカメラ HS3LC2 屋内用

希望小売価格(税込) オープン価格

本体 外観寸法: 152(H) × 100(W) × 136(D) mm  
T4978877115300

ご使用には、グローバルIPアドレスが必要です。

- 接続には、ハブまたはルーター、パソコンが必要です。
- 常時、インターネットに接続してご使用ください。
- 本機の設定・接続に使用するパソコンには以下の使用環境が必要です。

OS	Windows®XP(32bit版)、Windows Vista®(32bit版)、Windows®7(64bit/32bit版)、Windows®8(64bit/32bit版)、Windows®8.1(64bit/32bit版)
Webブラウザ	Internet Explorer®8/9(32bit版)/10(64bit/32bit版)/11(64bit/32bit版) ※モダンUIには非対応です

※Windows®RT、Mac OS、Linuxなどには対応しておりません。  
※Windows®、Windows Vista®、Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

## お部屋の様子をいつでも確認

スマートフォン※を使って、外出先などからいつでもお部屋の様子を見ることができます。

※インターネット接続されている携帯電話なら静止画で、パソコンなら動画で確認できます。



5か所から同時に  
アクセスできます

## 広角レンズと暗視撮影用LEDによる 確実な撮影

マスプロだけ

撮影角度110°の広角レンズを使用していますから、お部屋の角にカメラを取付ければ、お部屋にいるペットは必ず撮影されます。また、照度センサーと暗視撮影用LEDを内蔵していますから、お部屋が暗い場合でも撮影できます。

### ■規格表

●本体

項目	規格
カメラ	イメージセンサー 1/4インチ CMOSセンサー
	画素数 約100万画素(1280H×800V)
	画角 水平:約110°、垂直:約60°
	撮影距離 約5m
	撮影照度 0(ゼロ)ルクス以上(赤外線LEDによる暗視画像)
上下方向調整	調整角度 上側:約55° 下側:約35°
通信方法	有線LAN 100BASE-TX/10BASE-T
	無線LAN IEEE802.11b/g(2.4GHz)
使用電源	DC5V(ACアダプター使用)
消費電力	6.5W以下
使用温度範囲	0~+40℃
外観寸法	152(H)×100(W)×136(D)mm
質量(重量)	約380g(ACアダプター含まず)

●ACアダプター(付属品)

項目	規格
1次電圧	AC100V 50・60Hz
出力電圧	DC5V
使用温度範囲	0~+40℃
外観寸法	76(H)×50(W)×39(D)mm(突起物含まず DCコード長 約3m)
質量(重量)	約210g

### 付属品

ACアダプター	1個
LANケーブル(約1m)	1本
CD-ROM(セットアップソフトウェア、取扱説明書)	1枚
無線LANについての注意ステッカー	1枚
位置決めシール	1枚



環境に配慮した製品パッケージ  
・再生PET材を使用(表示部)  
・接着しない構造により分別が容易  
環境負荷物質を抑制  
特定有害物質使用規制(RoHS指令)対応

## 見守り中は、動いてる大切なペットや お子様を自動追尾

大切なペットやお子様を画面の中央にズーム表示して追いかけます。



## 感知エリアの設定

(スマートフォンはPCサイトから設定可能)

画面を16分割し、感知エリアを設定できますから、設定したエリアにペットが入ると、メールを送信します。



※16分割画面はイメージです

## SDカードに画像を保存

静止画・動画の保存が可能です。  
(SDカードは別売です)



本体(背面)



壁面取付ベース HSWBA2(W) 別売

屋内用

### ■ご使用上のご注意

- 本機は、安全を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本機は、日本国内専用です。海外では使用できません。
- スマートフォン(携帯電話)で画像を見る場合、パソコンサイトを閲覧する契約、および、通信料が必要になります。また、通信料が高額になる場合がありますから、ご契約の携帯電話会社にご確認ください。
- ソフトバンクモバイルのスマートフォン(携帯電話)をご使用になる場合、本機の2台目以降のアクセスが制限されることがあります。
- 携帯電話の機種によっては、ご使用いただけない場合があります。
- 誤作動の原因となる場所には設置しないでください。
  - ・本機の前面にガラス板やアクリル板がある場所
  - ・直射日光などの強い光が当たる場所
  - ・エアコンの風が当たる場所
  - ・不安定な場所
  - ・炊飯器など蒸気を出すものがある場所

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

お問合わせは当店までお気軽にどうぞ



このカタログは再生紙および植物油インキを使用しています。

電波で未来を考える

＝マスコ電工＝

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80  
技術相談

0570-091119

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP電話などナビダイヤルが利用できない電話からは 052-805-3366

受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

価格、在庫状況に関するお問い合わせは、全国支店・営業所へ

受付時間 9～17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット www.maspro.co.jp

このカタログは2015年5月現在の内容です。